

- Stap 1 ● Ga in het MENU naar KANAAL en selecteer **Automatisch Zoeken**. Selecteer met de ▲/▼ toetsen FastScan en druk **OK**. Kies vervolgens CanalDigitaal of TV Vlaanderen met de ◀ / ▶ toetsen. Kijk onderin het scherm of de balken kwaliteit en sterkte voldoende signaal laten zien (de balken dienen ruim over de helft te zitten). Ga met de ▲/▼ toetsen naar **Zoeken** en druk **OK**.
- Stap 2 ● "Do you want to start Satellite Autoscanner?". Druk op **OK**. De TV en Radio kanalen worden nu geladen. De TV laat nu het CanalDigitaal infokanaal (kanaal 44) zien, we hebben beeld!
- Stap 3 ● Druk op de **tv.rd knop** om het geluid te testen. De TV schakelt om op radio (NPO Radio 1), als het geluid werkt schakel dan weer terug naar TV
- Stap 4 ● Ga naar **kanaal 57** om te testen of de antenne van satelliet wisselt. CNN zit namelijk op Astra 1, ga vervolgens naar **kanaal 1** (NPO 1)
- Stap 5 ● Steek de CanalDigitaal module in het CI slot van de TV. Let op: doe dit altijd met de sticker naar buiten gericht! Zie foto. Er zijn 2 soorten modules: de CAM701 met geïntegreerde smartcard en CI+ Mediaguard module met losse smartcard (foto's). Nu wordt de module gekoppeld aan de TV, bij een reeds geactiveerde kaart heeft u meteen beeld, bij een nieuwe kaart duurt het even voordat deze geactiveerd is (gaat automatisch via de satelliet).
- Alles is nu ingesteld en u kunt genieten van satelliet TV!



CAM701 met
geïntegreerde
smartcard



CI+ Mediaguard
module met losse
smartcard